

Tableau complet du nombre de spots
PAR CONVERTISSEURS 2026

			SPOTS							
			1W	2W	2W	3,5W	4,5W	6W	12W (GRÈGE)	13W
			350mA	250mA	500mA	350mA	500mA	700mA	500mA	700mA
IP20	NON VARIABLE (multi-courant)	CF20M004	1 à 18	2 à 5	1 à 13	1 à 5	1 à 4	1 à 3	1	1
		CF20M003	1 à 15	-	1 à 15	1 à 4	1 à 4	1 à 4	1	1 à 2
		CF20M005	15 à 29	-	11 à 28	5 à 9	4 à 8	3 à 9	2 à 3	2 à 4
		CF20M006	1 à 18	-	1 à 18	1 à 5	1 à 5	1 à 4	1 à 2	1 à 2
	VARIABLE DALI / BP (multi-courant)	CD20M002**	1 à 18	3 à 5	1 à 18	1 à 5	1 à 5	1 à 4	1 à 2	1 à 2
		CD20M003*	7 à 38	3 à 12	1 à 38	3 à 12	1 à 12	1 à 9	1 à 4	1 à 4
	BP / 0-10V	CV20M006	4 à 17	2 à 5	1 à 16	2 à 5	1 à 5	1 à 4	1 à 2	1 à 2
		CV20M002	7 à 32	2 à 12	6 à 28	3 à 11	2 à 11	2 à 9	1 à 4	1 à 2
	VARIABLE TRIAC	CT20F001	-	-	3 à 4	-	1	-	-	-
		CT20M001	4 à 16	2 à 5	2 à 13	2 à 4	1 à 4	1 à 3	1	1
	VARIABLE RADIO <i>Télécommande ou BP 2 ZONES</i>	CR20M001***	11 à 37	-	11 à 37	4 à 12	4 à 12	4 à 12	2 à 4	2 à 5
		CR20M002**	3 à 16	-	3 à 16	1 à 5	1 à 5	1 à 4	1 à 2	1 à 2
IP65/IP67	NON VARIABLE	CF65C001	1 à 14	-	-	1 à 4	-	-	-	-
		CF65F001	-	-	1 à 5	-	1 à 2	-	1	-
		CF67F002	-	-	2 à 16	-	1 à 5	-	1 à 2	-
		CF67K001	-	-	-	-	-	1 à 4	-	1 à 2
		CF67K003	-	-	-	-	-	5 à 11	-	3 à 5
	VARIABLE 0-10V	CV67C002	10 à 30	-	-	3 à 9	-	-	-	-
		CV67K001	-	-	-	-	-	4 à 11	-	2 à 5
		CV67K002	-	-	-	-	-	5 à 12	-	3 à 6

* VARIABLE 1-10V
** PAS EN FIXE
*** BP Filaire

Télécommande 1 ou 2 zones blanche	SVTL1ZB01
Télécommande 4 zones blanche	SVTL4ZB01
Bouton Tactile 1 zone blanc	SVBT1ZB01
Bouton Tactile 4 zones blanc	SVBT4ZB01

Données techniques
CONVERTISSEURS

CONVERTISSEURS DONNÉES TECHNIQUES								
	IP	Tension	Puissance max	Dimensions (mm)	Variation	Facteur de puissance	Efficacité énergétique	Garantie
CF20M004	20	2 à 54V	20W	120x52x22	NON	0.97	88%	5 ans
CF20M003	20	2 à 44V	31W	146x43x30	NON	0.95	89%	5 ans
CF20M005	20	25 à 86V	60W	129x76x30	NON	0.95	90%	5 ans
CF20M006	20	2 à 54V	30W	195x30x20	NON	0.95	88%	5 ans
CD20M002**	20	2 à 54V	30W	230x30x21	BP/DALI	0.96	88%	5 ans
CD20M003*	20	2 à 112V	60W	124x79x22	BP/DALI/1-10V	0.95	92%	5 ans
CV20M006	20	2 à 53V	32W	103x67x21	BP/0-10V	?	?	5 ans
CV20M002	20	10 à 110V	60W	280x40x22	BP/1-10V	0.95	90%	5 ans
CT20F001	20	8 à 13V	6W	49x30x20	TRIAC	?	?	5 ans
CT20M001	20	10 à 48V	17W	120x52x22	TRIAC	?	?	5 ans
CR20M001***	20	30 à 112V	77W	245x65x33	BP/RF	0.93	88%	5 ans
CR20M002**	20	8 à 48V	30W	170x54x29	RF	0.90	90%	5 ans
CF65C001	65	45V	14W	112x34x21	NON	0.60	80%	5 ans
CF65F001	65	24V	12W	112x34x21	NON	0.60	80%	5 ans
CF67F002	67	5 à 48V	24W	122x54x26	NON	0.97	88%	5 ans
CF67K001	67	3 à 43V	30W	122x54x26	NON	0.97	88%	5 ans
CF67K003	67	53 à 107V	75W	140x63x32	NON	?	?	5 ans
CV67C002	67	30 à 100V	30W	112x64x37	1-10V	0.96	88%	5 ans
CV67K001	67	36 à 107V	75W	142x60x36	1-10V	0.96	90%	5 ans
CV67K002	67	48 à 143V	100W	148x60X34	0-10V	?	?	5 ans